

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴




مشخصات ظاهری

- 1 جعبه فلزی
- 2 کلید سه حالت تعیین ولتاژ
- 3 فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر
- 4 چراغ سیگنال
- 5 کابل ورودی دستگاه
- 6 کابل خروجی منفی
- 7 کابل خروجی مثبت

ابعاد: ۴۶*۲۴*۲۰

وزن: ۱۷,۶ کیلوگرم



مشخصات فنی

شارژر استارتر کلاس ۳۰۰۰

- سیستم مکانیکی
- برق ورودی ۲۲۰ ولت AC
- ولتاژ خروجی ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ولت DC
- قابلیت کار در همه شرایط جغرافیایی و با ساعت کاری بالا
- جهت شارژ انواع باتری ۱۲ ولتی، موتور سیکلت و سواری
- قابلیت استارت انواع موتور سیکلت، سواری، تراکتور و لیفتراک
- گارانتی ۱ ساله و خدمات ۱۰ ساله محصول

طریقه استفاده

در ابتدا کابل ورودی دستگاه را به برق ۲۲۰ ولت متصل نمایید. سپس چنگک‌های خروجی دستگاه را به صورت صحیح و رعایت قطبین مثبت و منفی به دو قطب باطری اتصال دهید. فیوز مینیاتوری را در حالت روشن (ON) قرار دهید. در صورتی که قصد شارژ باطری را دارید، کلید را در حالت ۱۲ ولت قرار دهید و متناسب با ظرفیت باطری به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه باطری را شارژ کنید. برای عملیات استارت، کلید را در حالت ۱۳ یا استارت قرار دهید و بعد از ۲ تا ۵ دقیقه شارژ اولیه باطری، خودرو را استارت زده و به محض روشن شدن خودرو دستگاه را خاموش نموده یا از مدار برق خارج نمایید.





درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .