

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴




تستر BT100D

مشخصات ظاهری

- 1 جعبه فلزی
- 2 نمایشگر دیجیتال ولتاژ DC
- 3 کابل خروجی منفی
- 4 کابل خروجی مثبت
- 5 کلید استارت (تخلیه)
- 6 گلنت نگهدارنده کابل

ابعاد: ۳۰*۱۲,۵*۶

وزن: ۱,۴ کیلوگرم



مشخصات فنی

تستر باطری و دینام دیجیتال ۱۰۰ آمپر

- سیستم مکانیکی
- برق مصرفی ۱۲ ولت DC
- توان تخلیه جریان، ماکسیمم تا ۱۵۰ آمپر
- متریال داخلی (نسوز)
- کلید استارت با تحمل جریان ۲۰۰ آمپر DC
- گارانتی ۶ ماهه محصول

طریقه استفاده

بعد از اتصال صحیح چنگک‌ها به باتری، صفحه نمایش به صورت کامل روشن می‌شود و این نشانگر سلامت نمایشگر و چراغ‌های وضعیت می‌باشد.

تست باتری:

کلید استارت را به مدت ۳ تا ۵ ثانیه فشار دهید. بعد از اتمام این زمان نمایشگر دیجیتال شروع به چشمک زدن و یکی از چراغ‌های LED شروع به چشمک زدن می‌کند. چراغ سبز چشمک‌زن نشانه سلامت باتری، چراغ زرد چشمک‌زن نشانه ضعف باتری و چراغ قرمز چشمک‌زن نشانه خرابی باتری می‌باشد.

تست دینام:

بعد از اتصال صحیح چنگک‌ها به باتری خودرو روشن، در دینام‌های ۱۲ ولتی اگر ولتاژ بیشتر از ۱۴.۷ باشد، دینام خراب است و ولتاژ اضافی می‌دهد و اگر ولتاژ کمتر از ۱۳ باشد، دینام شارژ نمی‌کند. در صورتی که ولتاژ بین ۱۳ تا ۱۴.۷ ولت باشد، دینام سالم و شارژ مطلوبی دارد.

توجه داشته باشید در زمان تست دینام، خودرو روشن باشد و به هیچ عنوان دکمه استارت دستگاه را فشار ندهید!





درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .