

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴



تست BT250A2


مشخصات ظاهری



- 1 جعبه فلزی
- 2 نمایشگر آنالوگ ولتاژ DC
- 3 نمایشگر آنالوگ آمپر DC
- 4 کابل خروجی منفی
- 5 کابل خروجی مثبت
- 6 کلید استارت (تخلیه)
- 7 فن تهویه هوا

ابعاد: ۱۴*۲۶,۵*۲۷,۶

وزن: ۳,۸ کیلوگرم



مشخصات فنی

تستر باطری و دینام آنالوگ دو عقربه ۲۵۰ آمپر

- سیستم مکانیکی
- برق مصرفی ۱۲ ولت DC
- توان تخلیه جریان، ماکسیمم تا ۲۵۰ آمپر
- متریاال داخلی (نسوز و پر قدرت)
- کلید استارت بسیار قوی و پر قدرت با تحمل جریان ۲۰۰ آمپر DC
- گارانتی ۶ ماهه محصول

طریقه استفاده

این دستگاه قابلیت بارگیری از انواع باتری‌ها را دارا می‌باشد.

تست باتری:

ابتدا چنگک‌ها را به صورت صحیح به قطبین باتری متصل کنید. عقربه نمایشگر ولت، جریان بی‌باری باتری را نمایش می‌دهد. اگر این عدد کمتر از ۱۲.۵ ولت باشد، باتری نیاز به شارژ اولیه دارد و یا خراب است و برای حل این موضوع ابتدا باتری را باید شارژ کنید تا ولتاژ حداقلی بگیرد سپس زیر تست بارگیری ببرید.

در مرحله تست کلید استارت را باید به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه فشار دهید. اگر عقربه نمایشگر ولتاژ عددی کمتر از ۹ را نشان دهد، باتری قطع یا خراب است. اگر عقربه بین عدد ۹ تا ۹.۹ باشد، باتری سالم است و نیاز به شارژ دارد. اگر عقربه عدد ۱۰ را نمایش دهد، باتری سالم است و ظرفیت کامل است.

عقربه نمایشگر آمپر همگام با عقربه ولت حرکت می‌کند و توان استارت باتری را نمایش می‌دهد؛ اگر باتری خراب باشد عدد ولتاژ کمتر از ۹ باشد، عقربه آمپر روی چاپ قرمز قرار می‌گیرد و باتری توان استارت ندارد اما اگر عقربه روی چاپ سبز باشد، باتری سالم است و توان استارت دارد.

تست دینام:

در حالت روشن خودرو بعد از اتصال چنگک‌ها به سر باتری، ولتاژی که نمایش داده می‌شود اگر بین ۱۳.۸ تا ۱۵.۴ باشد، دینام سالم است و شارژ مطلوبی دراد و اگر از ۱۳.۸ کمتر باشد، دینام شارژ نمی‌کند و اگر از ۱۵.۴ بیشتر باشد، دینام شارژ اضافه می‌کند و باعث آسیب به باتری می‌شود.





توجه داشته باشید در زمان تست دینام، خودرو روشن باشد و به هیچ عنوان دکمه استارت دستگاه را فشار ندهید!



درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .