

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴



مشخصات ظاهری



1 جعبه فلزی

2 نمایشگر دیجیتال ولتاژ DC

3 نمایشگر دیجیتال آمپر DC

4 LED های نشانگر وضعیت باتری

5 LED های نشانگر وضعیت دینام

6 کابل خروجی منفی


7 کابل خروجی مثبت

8 کلید استارت (تخلیه)

9 فن تهویه هوا

ابعاد: ۲۷,۶*۲۶,۵*۱۴

وزن: ۳,۸ کیلوگرم



مشخصات فنی

تستر باطری و دینام دیجیتال ۲۵۰ آمپر

- سیستم مکانیکی
- برق مصرفی ۱۲ ولت DC
- توان تخلیه جریان، ماکسیمم تا ۲۵۰ آمپر
- نمایش ولتاژ دینام خودروهای سواری و کامیونی
- متریاال داخلی (نسوز و پر قدرت)
- کلید استارت بسیار قوی و پر قدرت با تحمل جریان ۲۰۰ آمپر DC
- گارانتی ۶ ماهه محصول

طریقه استفاده

این دستگاه قابلیت بارگیری از انواع باتری‌ها را دارا می‌باشد.

تست باتری:

ابتدا چنگک‌ها را به صورت صحیح به قطبین باتری متصل کنید. نمایشگر دیجیتال، ولتاژ بی‌باری باتری را نمایش می‌دهد. اگر این عدد کمتر از ۱۲.۵ باشد، ابتدا باید باتری را شارژ نمایید و سپس بارگیری کنید.


برای تست انواع باتری ۵ تا ۱۰ ثانیه کلید استارت دستگاه را فشار دهید. اگر عدد نمایش داده شده زیر بار کمتر از عدد ۹ باشد، باتری خراب و LED قرمز روشن می‌شود. اگر این عدد بین ۹ تا ۹.۹ باشد، باتری سالم است و نیاز به شارژ دارد و LED زرد روشن می‌شود. اگر ولتاژ عدد ۱۰ یا بالاتر باشد، باتری پر و سالم است و LED سبز روشن می‌شود.

تست دینام:

در حالت روشن خودرو بعد از اتصال چنگک‌ها به سر باتری، ولتاژی که نمایش داده می‌شود اگر بین ۱۳.۸ تا ۱۵.۴ باشد، دینام سالم است و شارژ مطلوبی دارد و LED سبز سمت چپ روشن می‌شود. اگر ولتاژ از ۱۳.۸ کمتر باشد، دینام شارژ نمی‌کند و چراغ قرمز روشن می‌شود و اگر ولتاژ از ۱۵.۴ بیشتر باشد، دینام شارژ اضافه می‌کند و باعث آسیب به باتری می‌شود.

تست دینام کامیونی:

ولتاژ نمایش داده شده در حالت روشن خودرو، اگر کمتر از ۲۷ ولت باشد، دینام خودرو شارژ نمی‌کند و LED قرمز روشن می‌شود. اگر عدد نمایش داده شده بین ۲۷ تا ۲۹ ولت باشد، دینام سالم بوده و LED زرد روشن می‌شود. اگر ولتاژ بیشتر از ۲۹ ولت باشد، دینام شارژ اضافه می‌کند و معیوب است و ممکن است به باتری آسیب رساند.





درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .