

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴




مشخصات ظاهری



- 1 جعبه فلزی
- 2 نمایشگر دیجیتالی ولت DC
- 3 نمایشگر دیجیتالی آمپر DC
- 4 LED های نشانگر وضعیت باتری
- 5 LED هشدار اتصال معکوس
- 6 کلید روشن/خاموش دستگاه
- 7 کلید سه حالت وضعیت فن
- 8 شستی STOP و START
- 9 کابل خروجی منفی
- 10 کابل خروجی مثبت
- 11 چرخ‌های گردان جهت جابه‌جایی دستگاه
- 12 فن تهویه دو حالت

ابعاد: ۹۰*۶۰*۴۰

وزن: ۴۸ کیلوگرم



مشخصات فنی

تستر باطری دیجیتال ۵۰۰ آمپر (دائم کار)

- سیستم نیمه اتوماتیک
- برق ورودی ۲۲۰ ولت AC
- ولتاژ قابل تست ۱۲ ولت DC
- قابلیت کالیبره (تنظیم دقت نمایشگر) با هر مرجع استاندارد
- قابلیت تست انواع باطری در ظرفیت‌های مختلف
- قابلیت تخلیه باطری از ۴۰ آمپر تا ۵۰۰ آمپر
- قابلیت کار در همه شرایط جغرافیایی و با ساعت کاری بالا
- گارانتی ۱ ساله و خدمات ۱۰ ساله محصول

طریقه استفاده

در ابتدا کابل ورودی دستگاه را به برق ۲۲۰ ولت متصل نمایید. سپس چنگک‌های خروجی دستگاه را به صورت صحیح و رعایت قطب‌ین مثبت و منفی به دو قطب باتری اتصال دهید. کلید دستگاه را در حالت روشن قرار داده و وضعیت فن را متناسب با حجم کار، به صورت تست پیوسته یا تکی تعیین کنید.

نمایشگر ولت عددی را نمایش می‌دهد؛ اگر این عدد از ۱۲.۵ ولت کمتر باشد، باید باتری را شارژ نموده و سپس عملیات تست را شروع نمایید.

برای تست انواع باتری‌های ۱۲ ولتی، ۳ برابر ظرفیت باتری، آمپر تعیین کنید یا طبق نمودار ترسیم شده بر روی صفحه کلیدها، جریان مورد نیاز را مشخص نمایید، سپس تایمر را روی عدد ۲۰ تنظیم کرده و شستی استارت را فعال کنید. در زمان بارگیری از باتری، اگر ولتاژ از عدد ۹ کمتر باشد، نشان خرابی باتری است و LED قرمز روشن می‌شود. اگر ولتاژ بین عدد ۹ تا ۹.۹ ولت باشد، باتری ضعیف و نیاز به شارژ دارد و LED زرد روشن می‌شود. اگر ولتاژ روی عدد ۱۰ و بیشتر باشد، نشان از سلامت باتری می‌باشد و LED سبز روشن می‌شود. در صورت اتصال معکوس چنگک‌ها، چراغ هشدار قرمز روشن شده و شروع به بوق زدن می‌کند. دستگاه دارای ۳ مدل تخلیه می‌باشد که بر حسب ظرفیت باتری قابل تنظیم است.





درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .